



Dieser berührungsloser Spannungsprüfer dient der Prüfung auf Normalspannung in einadrigen und mehradrigen Kabeln, Leistungsschaltern, Beleuchtungskörpern, Schaltern, Steckdosen und Leitern. Eine helle, grüne LED zeigt an, dass das Prüfgerät funktioniert und dient gleichzeitig als Arbeitslicht. Wenn Spannung erkannt wird, wechselt die LED zu rotem Licht, und es erklingt ein Warnton.

## Spezifikationen

<b>Besondere Merkmale:</b>	Grüne LED erlischt und rote LED leuchtet dauerhaft.	<b>Sturzschutz:</b>	3 m (9,8 Fuß)
<b>Spannung:</b>	50 - 1000 V AC	<b>Frequenz:</b>	50 – 500 Hz
<b>Verunreinigungsgrad:</b>	2	<b>Standard:</b>	CAT IV (1000 V)
<b>Gewicht mit Batterien:</b>	45,00 g (1,60 oz)	<b>Batterien:</b>	2 x AAA
<b>Gesamtlänge:</b>	139,7 mm (5,50 Zoll)	<b>Gesamthöhe:</b>	25,4 mm (1,00 Zoll)
<b>Gesamtbreite:</b>	18,3 mm (0,72 Zoll)	<b>Gewicht:</b>	22,70 g (0,80 oz)