



Dieser berührungslose Spannungsprüfer mit zwei Messbereichen erkennt automatisch Niederspannung und Normalspannung. Eine helle, grüne LED zeigt an, dass das Prüfgerät funktioniert und dient gleichzeitig als Arbeitslicht. Das Licht blinkt rot und zwei verschiedene Warntöne erklingen, wenn Nieder- bzw. Normalspannung erkannt wird.

## Spezifikationen

<b>Besondere Merkmale:</b>	Tiefer pulsierender Ton mit 50 – 500 Hz; blaue LED erlischt und rote LED blinkt (ca. 2-mal pro Sekunde)	<b>Sturzschutz:</b>	3 m (9,8 Fuß)
<b>Spannung:</b>	12 - 1000 V AC	<b>Frequenz:</b>	50 – 500 Hz
<b>Verunreinigungsgrad:</b>	2	<b>Standard:</b>	CAT IV (1000 V)
<b>Enthalten:</b>	(2) 1,5-Volt-Alkaline-Batterien, Typ AAA	<b>Gewicht mit Batterien:</b>	45,00 g (1,60 oz)
<b>Batterien:</b>	2 x AAA	<b>Gesamtlänge:</b>	139,7 mm (5,50 Zoll)
<b>Gesamthöhe:</b>	25,4 mm (1,00 Zoll)	<b>Gesamtbreite:</b>	18,3 mm (0,72 Zoll)
<b>Gewicht:</b>	22,70 g (0,80 oz)		